

Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання тиску містить три резистори, джерело постійної напруги, блокувальний конденсатор, біполярний транзистор. В нього введено однозатворний польовий транзистор, двозатворний польовий транзистор, два резистори, конденсатор та чутливий до тиску конденсатор, причому перший полюс джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом першого резистора, першим виводом блокувального конденсатора, зі стоком однозатворного польового транзистора та з першим виводом четвертого резистора. Другий вивід першого резистора з'єднаний з каналом однозатворного польового транзистора та з другим виводом конденсатора, перший вивід якого з'єднаний з витокм та затвором однозатворного польового транзистора, з першим виводом другого резистора та стоком двозатворного польового транзистора, який з'єднано з другим затвором двозатворного польового транзистора, перший затвор якого з'єднано з другим виводом четвертого резистора. Другий вивід джерела постійної напруги з'єднано з другим виводом блокувального конденсатора, другим виводом п'ятого резистора, перший вивід якого з'єднано з першим виводом чутливого до тиску конденсатора та під'єднано до бази біполярного транзистора. Перший вивід п'ятого резистора з'єднано з другим виводом другого резистора, першим виводом третього резистора, другий вивід якого під'єднаний до з'єднаних між собою витокм двозатворного польового транзистора та емітером біполярного транзистора, колектор якого з'єднано з другим виводом чутливого до тиску конденсатора, другим виводом п'ятого резистора, другим виводом блокувального конденсатора та з другим виводом джерела постійної напруги, які під'єднані до заземлення.